



Teléfono analógico

Teléfonos analógicos de pulsos para el sistema de comunicaciones MD110

Guía de referencia rápida

Esta Guía de referencia rápida incluye descripciones breves sobre cómo usar las funciones básicas. Para obtener más información sobre todas las funciones disponibles, consulte la correspondiente Guía del usuario.

Free-seating¹

Iniciar: *11*
Código de autorización *
Nº ext. propia #

Finalizar: #11#

Responder llamadas

Responder:

Desde otra extensión (Captura de llamada): Llamar a la ext. que suena **8**

Contestar una segunda llamada:

Finalizar llamada:

Realizar llamadas

Llamadas internas: Nº ext.

Llamadas externas: Código de línea externa y nº

Número de marcación rápida común: Marcar nº de marcación rápida

Número de marcación rápida individual: ** (0-9)

Volver a llamar al último número externo marcado: ***

La Guía del usuario completa está disponible en formato electrónico en el CD de herramientas del teléfono y en <http://www.aastra.com>

Consulta

Conversación en curso: **R** Llamar a la 3ª parte

Volver a la primera llamada: **2**

Volver a la llamada anterior: **2**

Transfer.

Conversación en curso: Realizar consulta (Antes o después de la respuesta)

Multiconf.

Conversación en curso: Realizar consulta **3** (Después de la respuesta)

Retener llamada

Activar: **R**

Continuar llamada en ext. propia:

Continuar llamada en otra ext.: Llamar a la extensión donde se ha retenido la llamada **8**

Rellamada

Activar: **6**

Cancelar una rellamada: #37* Nº ext. #

Cancelar todas las rellamadas: #37#

Llamada en espera

Activar: **5** (Con tono de ocupado) Espera en línea

Intrusión

Activar: **4** (Con tono de ocupado) Espera en línea

Desvío

Cómo activarlo desde su propia extensión: *21#

Cancelar: #21#

Sígueme interno

Cómo activarlo desde su propia extensión: *21* Nº nueva ext. #

Cancelar: #21#

Cómo cambiarlo desde la posición de respuesta: *21* Nº ext. propia * #

Cómo cancelarlo desde la posición de respuesta: #21* Nº ext. propia #

Sígueme externo

Activar: *22#
Código de línea externa y nº #

Cancelar: #22#

Número personal¹

Activar o cambiar perfil desde la propia extensión: *10* (1-5) #

Cancelar: #10#

Buzón de voz¹

Entrar en el buzón de voz: Marcar nº buzón de voz y seguir las instrucciones grabadas

Código de cuenta¹

Nueva llamada externa: *61* Código de cuenta y nº # Código de línea externa y nº

Información de ausencia¹

Activar:

Con fecha/hora de retorno: *23* Código de ausencia * Fecha/hora # (La secuencia de fecha depende del sistema)

Sin fecha/hora de retorno: *23* Código de ausencia #

Cancelar: #23#

Captura de llamadas de grupo

Activar: **8**

Grupo de timbre común

Responder: **8**

Desactivación general

Desactivar todas las funciones activadas: #001#

Abreviaciones y explicaciones

ext.	Extensión
Nº	Número
1	Opcional